

Эксплуатационный документ на артикул LED51526

Наименование и артикул: Фонарь Ultraflash электрический светодиодный аккумуляторный LED51526

Основные параметры и характеристики:

Материал корпуса	Пластик
Параметры электросети для заряда аккумулятора	DC 5 В 0,3 - 1А
Номинальные ток (А) и выходная мощность (Вт)	DC 0.5А 2Вт
Номинальное напряжение, В	DC 3,7В
Источник электропитания	Аккумулятор / 4 х AA
Тип, напряжение и емкость аккумулятора	Литий – ионный 18650; DC4.2В; 1200 мА·ч
Источники света	Светодиоды: передний LED + 2 х 35MD LED + COB, макс. потребляемая мощность 3 Вт
Режимы работы	3
Максимальный световой поток, Лм	COB - 120 Лм, 6 х SMD - 60 Лм, передний LED – 160 Лм
Цветовая t° светодиодов, К	Передний LED – 6000К, 6 х SMD / COB – 3000К
Дальность действия – до..., м	COB - 10 м, 6 х SMD - 5 м, передний LED (дальний свет) - 30 м
Время работы, до..., ч	COB - 2 ч, 6 х SMD - 4 ч, передний LED (дальний свет) - 4 ч
Время заряда аккумулятора,часов	3 - 4 (зависит от тока зарядного устройства)
Технические возможности	Заряд аккумулятора через адаптер (можно использовать распространенный для заряда смартфонов) с характеристиками: AC220В 50Гц / DC5В 0,3 - 1А (время заряда 3 - 4 ч) с разъемом Micro USB (в комплект не входит); можно применять POWERBANK или автомобильный адаптер. Возможность работы от батареек типа AA (для более продолжительной работы применять алкалиновые батарейки LR6 – в комплект не входят). Время работы от 4 х LR6 превышает время работы от аккумулятора до 2 раз. При установленных батарейках сначала расходуется их энергия, а уже потом аккумулятор 18650. Для подзарядки аккумулятора от солнечного фотоэлектрического преобразователя (панели) необходимо поместить панель под солнечный свет на несколько часов. Фонарь можно использовать как PowerBank для поддерживающего заряда мобильных устройств через встроенный порт USB2.0.
Класс электрооборудования по ГОСТ Р МЭК 536:	III
Степень защиты IP	20

Изготовитель: «Литарк Лайтинг энд Электроникс Лтд.», 3 Фло, Ли Джинг Дже 3, № 6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай. **Торговая марка:** Ultraflash®. **Импортер/Уполномоченная изготовителем организация в РФ:** ООО «Энертрейд», 140091, Московская область, г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д.18. **Маркировка единым знаком обращения - ЕАС.** **Назначение технического средства:** электрический фонарь предназначен для освещения. **Правила и условия монтажа:** изделие не требует предварительного монтажа. **Правила подключения к электрической сети:** подключение к электрической сети постоянного тока DC5В 0,3 - 1А требуется только во время заряда. **Пуск и введение в эксплуатацию:** откройте упаковку, извлеките фонарь. Зарядите его, подключив источник заряда (см. характеристики в таблице сверху). Включите фонарь нажатием кнопки. Выберите нужный режим освещения последовательными нажатиями. Режимы работы COB/6SMD светодиодов – для ближнего освещения, передний LED – для дальнего. По мере ослабления светового потока вновь заряжайте аккумулятор. Можно использовать возможность работы от 4 х LR6, заряжать встроенный аккумулятор от солнечной панели и использовать фонарь как PowerBank для поддерживающего заряда мобильных устройств через порт USB2.0. **Регулирование:** в данном устройстве не предусмотрено. **Комплектность:** фонарь с встроенным аккумулятором, кабель Micro USB / USB2.0, эксплуатационный документ, упаковка. **Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения технического средства в жилых, коммерческих и производственных зонах:** не подвергать воздействию открытой воды и других жидкостей, не допускать использования при температуре ниже -30° и выше 40°С. Не допускайте подключения к сети DC5В 1А свыше 5 часов. Не подключать детей к фонарю во время заряда. Не направляйте луч света в глаза. **Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):** изготовитель, импортер и уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием прибора не по назначению; прибор должен эксплуатироваться в соответствии с основными параметрами и характеристиками, указанными в настоящем документе, правилами и условиями монтажа, подключения, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию, сведениями об ограничениях в использовании с учетом предназначения технического средства в жилых, коммерческих и производственных зонах. **Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации:** храните в сухом прохладном месте при температуре +10°... +20°С. С целью предотвращения потери емкости аккумулятора во время хранения рекомендуется каждые 3 месяца проводить разрядно/зарядный цикл аккумулятора: зарядить согласно данному эксплуатационному документу, потом разрядить путем непрерывной работы до момента снижения яркости света, и снова зарядить согласно эксплуатационному документу. По истечении срока службы фонарь подлежит утилизации в соответствии с законодательством РФ. **Информация о мерах, которые необходимо предпринять при обнаружении неисправности:** для устранения неисправности обратитесь в мастерскую по ремонту бытовой техники или к дистрибьютору продукции. **Месяц и год изготовления технического средства и/или информация о способе определения года изготовления:** месяц и год изготовления (MFG месяц, год) – указан в эксплуатационном документе и/или на упаковке (в случае упаковки типа коробка может быть указан под верхней крышкой). **Срок службы или срок годности и действия по его истечении и возможных последствий:** срок службы 3 года со дня продажи; изготовитель, импортер / уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием прибора после окончания срока службы. По истечении срока службы изделие следует утилизировать в соответствии с законодательством РФ. **Информация о правилах продажи:** продажу следует осуществлять в соответствии с законодательством РФ. **Сведения о соответствии требованиям:** продукция соответствует требованиям ТР ТС 020/2011. Документ о подтверждении соответствия на данное изделие Вы можете найти на сайте www.ultraflash.ru. **Гарантийный срок:** на изделие предоставляется гарантия, условия – в гарантийном талоне.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил эксплуатации. Гарантия не распространяется на аккумулятор. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за повреждения, возникшие вследствие нарушения правил эксплуатации, изложенных в эксплуатационном документе. Гарантия не распространяется на изделие, в котором обнаружены изменения конструкции, электрической схемы, следы некалифицированного ремонта. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее механические повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых; повреждения, вызванные стихией, пожаром, несчастным случаем; повреждения, возникшие вследствие несоответствия электросети государственным стандартам и пр. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный людям, животным, имуществу в случае нарушения правил и условий эксплуатации, неосторожных действий потребителя или третьих лиц. Претензии по браку принимаются при условии эксплуатации устройства в соответствии с требованиями настоящего талона. Для возмещения брака необходимо предъявить бракованный товар, талон с отметкой о дате продажи изделия и штампом продавца, и чек.

Наименование, артикул _____

Дата продажи _____

Штамп продавца _____

Месяц и год изготовления(MFG месяц, год):