

# Эксплуатационный документ на артикул E1337



**Наименование и артикул:** Фонарь Ultraflash электрический светодиодный аккумуляторный E1337.

## Основные параметры и характеристики:

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Материал и цвет корпуса                      | Пластик + алюминиевый сплав, черный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Параметры электросети для заряда             | DC 5 В 1А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Номинальный ток (А) и выходная мощность (Вт) | DC 0.8А 3Вт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Номинальное напряжение, В                    | DC 4.2В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Источник электропитания                      | Встроенный аккумулятор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Тип, напряжение и емкость аккумулятора       | Литий – ионный типа 14500; DC4.2В; 400 мА·ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Источник света                               | Светодиоды 1 XPE + 1 COB, макс. потребляемая мощность 3 Вт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Режимов работы                               | 3 (XPE / XPE мигающий / COB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Максимальный световой поток, лм              | XPE – 90 лм, XPE мигающий – 90 лм, COB – 90 лм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Цветовая t° светодиода, К                    | 6500К                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Дальность действия – до... м                 | XPE – 350 м, XPE мигающий – 200 м, COB – 20 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Время работы, до... ч                        | в режимах XPE – 1 ч, XPE мигающ. – 3.5 ч, COB – 1 ч.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Время заряда аккумулятора, часов             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Технические возможности                      | Заряд аккумулятора через адаптер (можно использовать распространенный для заряда смартфонов) DC5В 1А (время заряда 2 ч) и разъемом Micro USB (в комплект не входит); допускается применение адаптеров с меньшим током, при этом время заряда увеличивается, для заряда также можно применять POWERBANK, индикатор заряда, работающий в прерывистом режиме при включении источника заряда и переходящий в постоянный режим работы при достижении заданной емкости аккумулятора, ремешок для переноски, 3 режима работы. |
| Класс электрооборудования по ГОСТ Р МЭК 536  | III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Степень защиты IP                            | IP20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**Изготовитель:** «Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.», 3 Фло, Ли Джинг Дже 3, № 6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай. **Торговая марка:** Ultraflash®. **Импортер/Уполномоченная изготовителем организация в РФ:** ООО «Энертрейд», 140091, Московская область, г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д. 18. **Маркировка единым знаком обращения – ЕАС.** **Назначение технического средства:** электрический фонарь предназначен для освещения затемненных участков жилого и нежилого пространства. Правила и условия монтажа: изделие не требует предварительного монтажа. **Правила подключения к электрической сети:** подключение к электрической сети DC 5 В 1А требуется только во время заряда. **Пуск и введение в эксплуатацию:** откройте упаковку, извлеките фонарь. Зарядите его, подсоединив micro USB – портом к адаптеру (см. сверху характеристики). Можно использовать практически любой адаптер для заряда смартфонов типа Android или POWERBANK, адаптер включите в электросеть ~230В / 50Гц. Заряжайте 2 часа (для DC5В 1А) до момента, когда индикатор из прерывистого режима работы перейдет в постоянный. Далее отсоедините кабель. Включите фонарь нажатием кнопки на задней части корпуса. Выберите нужный режим освещения последовательными нажатиями на кнопку. Передвижением передней части фонаря вперед / назад регулируйте угол / дальность светового луча. Режим работы COB – для ближнего освещения. По мере ослабления светового потока вновь заряжайте аккумулятор. **Регулирование:** в данном устройстве не предусмотрено. **Комплектность:** фонарь с аккумулятором, ремешок для переноски, эксплуатационный документ, упаковка. **Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения технического средства в жилых, коммерческих и производственных зонах:** не подвергайте воздействию открытой воды и других жидкостей, не допускайте использования при температуре ниже -30° и выше 40°С. Не допускайте подключения к сети DC 5 В 1А свыше 5 часов. Не подпускайте детей к фонарю во время заряда. Не направляйте луч света в глаза. **Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):** изготовитель, импортер и уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием прибора не по назначению; прибор должен эксплуатироваться в соответствии с основными параметрами и характеристиками, указанными в настоящем документе, правилами и условиями монтажа, подключения, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию, сведениями об ограничениях в использовании с учетом предназначения технического средства в жилых, коммерческих и производственных зонах. **Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации:** храните в сухом прохладном месте при температуре 10° - 20°С. С целью предотвращения потери емкости аккумулятора во время хранения рекомендуется каждые 3 месяца проводить разрядно/зарядный цикл аккумулятора: зарядить согласно данному эксплуатационному документу, потом разрядить путем непрерывной работы до момента снижения яркости света, и снова зарядить согласно эксплуатационному документу. По истечении срока службы фонарь подлежит утилизации в соответствии с законодательством РФ. **Информация о мерах, которые необходимо предпринять при обнаружении неисправности:** для устранения неисправности обратитесь в мастерскую по ремонту бытовой техники или к дистрибьютору продукции. **Месяц и год изготовления технического средства и/или информация о способе определения года изготовления:** месяц и год изготовления (MFG месяц, год) – указан в эксплуатационном документе и/или на упаковке (в случае упаковки типа коробка может быть указан под верхней крышкой). **Срок службы или срок годности и действия по его истечении и возможных последствий:** срок службы 3 года со дня продажи; изготовитель, импортер / уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием прибора после окончания срока службы. По истечении срока службы изделие следует утилизировать в соответствии с законодательством РФ. **Информация о правилах продажи:** продажу следует осуществлять в соответствии с законодательством РФ.