



## Батарейный ремонтный комплект БРК 25

Технический паспорт

Применяется для замены  
аккумуляторных комплектов в  
источниках бесперебойного  
питания

Тип батареи	Свинцово -кислотная батарея, выполненная по технологии AGM (со стекловолокнистым сепаратором)
Срок службы (расчетный)	3-5 лет
Напряжение	24В (432 ВАч)
Емкость	18Ач (9Ач+9Ач)
Саморазряд	3% в месяц
Масса нетто	10,36 кг (+-3%)
Масса брутто	11.82 кг(+5%)
Высота без учета клемм и проводов	94мм (+-2мм)
Высота с клеммами и проводами	102мм (+-2мм)
Ширина	264мм (+-2мм)
Глубина	152 мм (+-2мм)
Диапазон рабочих температур	разряд: от -15°С до +50°С заряд: от -15°С до +40°С хранение: от -15°С до +40°С
Рекомендованный диапазон рабочих температур во всех режимах	от +18°С до +25°С
Гарантия производителя (на ремонт или замену)	1 год с момента продажи, но не более 18 месяцев с момента сборки.
Страна сборки	Россия

**Назначение.**

Применяется для замены аккумуляторных комплектов в источниках бесперебойного питания.

**Технические данные.**

См. спецификации.

**Комплект поставки.**

Батарейный ремонтный комплект БРК 25, гарантийный талон.

**Гарантия.**

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность аккумуляторных батарейных ремкомплектов пользователем при полном соблюдении правил эксплуатации, хранения и транспортировки.

Гарантийный срок службы 1 год с момента продажи, но не более 18 месяцев с момента производства (дата производства указана на наклейке на изделии или упаковке).

Гарантийный ремонт производится в сервисном центре производителя по адресу:

Москва, 1-й Дорожный пр-д, д.9 стр.2

Доставка до сервисного центра производителя осуществляется силами покупателя.

В случае наступления гарантийного случая и полной замены изделия гарантийный срок исчисляется с момента продажи первоначального изделия.

**Условия гарантии.**

1. Гарантийные обязательства на батарею предоставляются при условии соблюдения покупателем инструкции по эксплуатации в течение гарантийного срока, считая с даты продажи, проставленной в гарантийном талоне и заверенной печатью организации – продавца.

2. Действие гарантийных обязательств прекращается при:

2.1. Несоблюдении инструкции по эксплуатации.

2.2. Замыкании клемм батареи накоротко и оплавлении клемм.

2.3. Использовании батареи не по прямому назначению.

2.4. Хранении и эксплуатации разряженной батареи.

2.5. Разряда батареи(ячейки) до напряжения без нагрузки ниже 10,5В на 12В блок.

2.6. Механических или температурных воздействиях, приводящих к изменению геометрии, нарушению внешнего вида и размеров деталей батареи, а также ее маркировки.

2.7. Самостоятельном ремонте батареи.

2.8. Повреждении батареи из-за неисправности электрооборудования.

2.9. Установки батареи неквалифицированным специалистом.