

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ зарядного устройства (модель V-629A "VANSON")

- 1). Зарядное устройство V-629A (в дальнейшем ЗУ) является безопасным от возгорания и поражения электрическим током прибором с понижающим трансформатором. Данная особенность также гарантирует, что Ваши аккумуляторы никогда не будут выведены из строя в процессе заряда.
- 2). ЗУ предназначено для одновременного заряда от 1 до 4 никель-кадмиевых (Ni-Cd) или никель-металлогидридных (Ni-Mh) аккумуляторов размеров D, C, AA, AAA либо от 1 до 2 никель-кадмиевых (Ni-Cd) или никель-металлогидридных (Ni-Mh) аккумуляторов размера 9V («Крона») любых фирм-производителей.
- 3). Питание устройства осуществляется от сети 220 вольт 50 герц.
- 4). Заряд аккумуляторов 1,2V (размеры D, C, AA, AAA) производится током 120 mA. Заряд аккумуляторов размера 9V производится током 14 mA.
- 5). Среднее время заряда зависит от емкости заряжаемого аккумулятора в миллиамперах (mAh) и определяется делением величины емкости аккумулятора на величину зарядного тока ЗУ плюс 30%. Также время заряда может варьироваться в зависимости от внешних условий и остаточного заряда в аккумуляторах.
- 6). Крайние левые контакты ЗУ являются также позицией **ТЕСТЕРА** для проверки степени заряда аккумуляторов 1,2V или батареек 1,5V. Поместите проверяемый аккумулятор/батарею на позицию тестера и установите переключатель на передней панели ЗУ в позицию "Т". По яркости свечения контрольной лампы белого цвета Вы можете оценить степень заряда элемента питания.
- 7). Для продления жизни аккумуляторов AA, AAA, C, D, особенно Ni-Cd, вы можете воспользоваться функцией **РАЗРЯДА** аккумуляторов перед их зарядом. Поместите аккумуляторы в аккумуляторный отсек согласно рисунку. Установите переключатель на передней панели ЗУ в позицию "D". Когда аккумуляторы будут разряжены, контрольная лампа белого цвета погаснет.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

- а). Соблюдая полярность (+/-), вставьте аккумуляторы в ЗУ, отодвинув нижний плавающий контакт.
- б). Установите переключатель на передней панели ЗУ в позицию "С".
- в). Подключите сетевой шнур ЗУ к розетке.
- г). Если аккумуляторы вставлены правильно - загорается красный светодиод.
- д). Определите время заряда при помощи п.5 данной инструкции. Кроме того, рекомендации о времени заряда аккумуляторов в зависимости от их размера и емкости размещены на нижней стороне ЗУ.
- е). Не производите заряд дольше, чем рекомендовано для данного размера и емкости аккумуляторов.
- ж). Не забудьте выключить ЗУ из розетки по завершении заряда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед работой с ЗУ прочтите инструкцию.

Данное ЗУ предназначено только для заряда никель-кадмиевых или никель-металлогидридных аккумуляторов. Одновременно заряжайте аккумуляторы только одного типа (Ni-Cd или Ni-Mh).

Не заряжайте аккумуляторы дольше установленного времени.

Попытка заряда батареек может привести к их вытеканию и повреждению ЗУ. Для уменьшения риска возникновения пожара, поражения электрическим током или повреждения ЗУ не открывайте крышку, не производите ремонт самостоятельно, не подвергайте ЗУ воздействию влаги, используйте ЗУ только в помещениях. Дети должны пользоваться ЗУ под присмотром взрослых.