

БАТАРЕЯ "БАКЕН ВЦ 4"
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ИПЮН.563211.005-04 РЭ

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 1.1 Батарея "Бакен ВЦ 4" предназначена для питания постоянным током сигнальных ламп накаливания в навигационном оборудовании внутренних водных путей.
- 1.2 Попадание воды в дыхательные отверстия батареи не допускается.
- 1.3 Батареи эксплуатировать только в вертикальном положении.
- 1.4 Батарея декларирована на соответствие требованиям ГОСТ 12.2.007.12-88, ГОСТ 24721-88 п.п. 2.2.5.2; 2.2.5.3; 2.2.5.5; 2.2.5.6; 2.3. ГОСТ Р МЭК 60086-1-2010 п. 4.2.6
.Декларация № РОСС. RU. ME 55. Д 00312.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 2.1 Батарея должна соответствовать требованиям ИПЮН.563211.005 ТУ.
- 2.2 Электрические параметры батареи при температуре окружающего воздуха 20 - 25 °С должны быть:
- | | |
|---|-----|
| 1) начальное напряжение, В, не менее: | |
| - свежееизготовленной | 4,0 |
| - в конце гарантийного срока хранения | 3,8 |
| 2) конечное напряжение, В | 2,7 |
| 3) емкость при прерывистом режиме разряда по 10 час в сутки током 50 мА, А.ч: | |
| - свежееизготовленной | 50 |
| - в конце гарантийного срока хранения | 40 |
- 2.3 Батарея работоспособна в интервале температур от минус 15 до 40 °С при относительной влажности воздуха не менее 60%.

3 ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- 3.1 Батарея взрывобезопасна, пожаробезопасна.
- 3.2 Запрещается восстанавливать использованные батареи путем нагревания или другими способами.
- 3.3 Запрещается разбирать батареи и уничтожать их в огне.

4 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- 4.1 Вскройте дыхательные отверстия (желательно за 2 - 3 сут до постановки на разряд).
- 4.2 Снимите изоляцию с концов выводов, зачистите их и присоедините к светосигнальному устройству в соответствии с полярностью выводов.

5 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

- 5.1 Батареи должны храниться в упаковке завода-изготовителя в сухом помещении при температуре окружающего воздуха от минус 20 °С до плюс 25°С.
- 5.2 Охлажденные батареи после оттаивания восстанавливают свои свойства при условии выдержки их при температуре 20 - 25 °С в течение не менее 24 час.
- 5.3 Гарантийный срок хранения батареи 15 месяцев с даты изготовления.
- При исчислении гарантийного срока хранения месяц изготовления не учитывается.

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

- 6.1 Транспортирование батарей производится любым видом транспорта. При этом батареи должны быть защищены от механических повреждений и непосредственного воздействия солнечных лучей и атмосферных осадков.

7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 7.1 Срок годности батареи - 15 месяцев.
- 7.2 Изготовитель гарантирует соответствие батареи указанным характеристикам при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения батарей.
- 7.3 Предложения и замечания направлять заводу-изготовителю по адресу:
456800, г. В-Уфалей, Челябинской обл., АО "Уралэлемент", ул. Дмитриева, 24.